

Toma terminal separadora FM-TV Televes 5232

Ficha técnica

Instalación: Toma terminal

Construcción: Zamak

Garantía: 2 años

Dimable: no

Codigo proveedor: 5232



Precio

6,45 € IVA incluido

Descripción

Toma terminal separadora FM-TV Televes 5232

La toma terminal separadora FM-TV Televes 5232 es una toma terminal separadora con dos conectores con sistema de conexión CEI. Los conectores son CEI macho para TV Terrestre y por otro lado un CEI hembra para radio FM. Además no posee ningún paso de señal por lo que es perfecto para la finalización de las instalaciones.

Por otro lado podemos indicar que tiene un **apantallamiento elevado** y posee un **gran aislamiento entre tomas**.

Asimismo al ser altamente blindado, tiene una protección total que reduce al mínimo las interferencias y ruidos en la recepción de la TDT.

Además su instalación es muy sencilla y no necesita herramientas alternativas o específicas para ello.

Ventajas de la toma terminal separadora FM-TV Televes 5232

Una de las principales ventajas de este repartidor es su gran blindaje gracias a su construcción en Zamak. Este material es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza, alta resistencia a la tracción, una densidad de 6,6 g/cm³ y temperatura de fusión de 386 °C.

Su sistema de conexión es CEI que facilita mucho la realización de la instalación. Por otra parte indicar que es compatible con cables coaxiales de diámetro de cubierta entre 5 y 7 mm.

Por otro lado podemos destacar esta toma que es muy sencilla su conexión por empuje sin apretar ningún tornillo pero con la fuerza suficiente para hacerlo. Además tiene una guía cónica para introducir mejor el conductor central. Incorpora además una abrazadera basculante y autoestable de abertura total que consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción.

Finalmente y como hemos comentado anteriormente reduce el ruido impulsivo u mejora las pérdidas de paso.

Especificaciones técnicas

Tipo T-SCATV Banda FM (87,5-108MHz) VHF (109-470MHz) UHF (470-862MHz) Conector €œCEI€ Hembra €œCEI€ Macho Método de anclaje Sin tornillos Rechazo entre salidas dB - - Salida de paso No Pérdidas de inserción dB - Atenuaciones Salida: FM dB 3 - Salida: TV - 0,5 Paso DC (24V €“ 350mA) No

Ficha de montaje Televes 5232

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con la toma terminal Televes 5232 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.